



Programfrissítési csomag

A programfrissítési csomag csak R6-9 revíziókon használható!*

Firmware frissítés lépései

Kibocsátva: 2016-06-17

A termék:

Az IP Stecker Netről kapcsolható dugaljzat saját IP címmel.

Az IP Stecker Ethernet hálózatra csatlakoztatható, így Interneten keresztül távolról vezérelhető a dugaszolóaljzatok áramellátása. Az IP Stecker dugaszolóaljzataiból csak akkor kap tápellátást a becsatlakoztatott elektromos készülék, ha a felhasználó engedélyezi. A készülék kikapcsolt (áramtalanított) állapotában a dugaljak is ki vannak kapcsolva.


Eseményrögzítés történik a belső, nem felejtő memóriába, amely lekérdezhető, listázható.

Az IP Stecker a dugaljállapotokat (és minden egyéb beállítását), így áramtalanítás/áramkimaradás után a legutolsó dugaljállapotokkal indul el. Ez a funkció kikapcsolható.



Procontrol Kft. által kifejlesztett és gyártott magyar termék.

A firmware frissítés lépései:


Az „IPStecker frissítési csomag 2016.06.17” zip fájl tartalmazza a frissítéshez szükséges FWLoader programot. A frissítési csomag ingyenesen letölthető a Procontrol Kft. honlapjáról (www.procontrol.hu).



- Indítsa el az FWLoader alkalmazást




- A kapcsolat típusának TCP/IP-t állítson be
- Írja be a frissíteni kívánt eszköz IP címét és portszámát (1001), kettősponttal elválasztva. Pl.: 192.168.0.200:1001



- A készülék PCS címe a készülék alján lévő tizenkét jegyű gyári szám utolsó hat számjegye (például ha a gyári szám 802 12 163236, akkor a PCS cím 163236).



- Tallózással válassza ki a .pfw kiterjesztésű firmware fájlt (ha még nincsen), és nyomja meg a „Frissítés indítása” gombot.



A telepítés befejezése után az eszköz már az új programmal fog elindulni.

*A revíziószámot a termék gyári számának matricáján ellenőrizheti.

Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye merül fel, az alábbiak szerint veheti fel velünk a kapcsolatot:

Procontrol Elektronika Kft.

www.procontrol.hu

info@procontrol.hu

Hardvergyártás/ szerviz:

6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.

Tel: (62) 444-007

service@procontrol.hu